

# Más pequeñas y más eficientes

La línea de Lámparas Fluorescentes Compactas Mini Twister de Philips ofrece una para la mayor cantidad de luz y una larga vida útil en un diseño ultra compacto.

#### **Características**

- · Ahorran hasta un 80% de energía
- Disponibles en 5, 9, 13, 18, 23 y 26W de potencia
- · Color de luz blanca en temperaturas cálidas (2700K) y frías (6500K)
- Vida útil promedio mayor a 12, 000 horas
- Alta eficiencia energética al compararse con lámparas incandescentes y halógenas convencionales
- · Diseño en espiral
- Encendido instantáneo (85% en menos de un minuto)

## **Aplicaciones**

- Es el remplazo perfecto de lámparas incandescentes convencionales
- · Aplicaciones donde se requiera iluminación general o decorativa
- La luz de color blanco frío (6500K) se recomienda para generar ambientes dinámicos y de mucho actividad
- La luz de color blanco cálido (2700K) se recomienda para generar ambientes tranquilos y de descanso y relajación
- · Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza



#### Información Técnica


Clave	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje	Base	Bulbo	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)
429738	046677429737	12	5W	6500K	110-127V	E26/E27	T2	12,000	260	52
429720	046677429720	12	5W	2700K	110-127V	E26/E27	T2	12,000	290	58
279646	8718291155553	12	9W	6500K	110-127V	E26/E27	T2	12,000	480	53
279653	8718291155492	12	9W	2700K	110-127V	E26/E27	T2	12,000	500	56
279703	8718291155669	12	13W	6500K	110-127V	E26/E27	T2	12,000	810	62
279679	8718291155614	12	13W	2700K	110-127V	E26/E27	T2	12,000	840	65
279687	8718291155744	12	18W	6500K	110-127V	E26/E27	T2	12,000	1200	67
279729	8718291155706	12	18W	2700K	110-127V	E26/E27	T2	12,000	1250	69
279745	8718291155782	12	23W	6500K	110-127V	E26/E27	T2	12,000	1500	65
279737	8718291155768	12	23W	2700K	110-127V	E26/E27	T2	12,000	1600	70
454868	8718291155836	12	26W	6500K	110-127V	E26/E27	T2	12,000	1700	65
434258	8718291155805	12	26W	2700K	110-127V	E26/E27	T2	12,000	1800	69

# Equivalencias

Clave	Descripción del Producto	Equivalencia a un incandescente de:
5W	Mini Twister 5W E27 T2 127V	25W
9W	Mini Twister 9W E27 T2 127V	40W
13W	Mini Twister 13W E27 T2 127V	70W
18W	Mini Twister 18W E27 T2 127V	90W
23W	Mini Twister 23W E27 T2 127V	100W
26W	Mini Twister 26W E27 T2 127V	120W

# **Dimensiones (mm)**

Potencia	С	D
5W	42	72
9W	42	80.5
13W	50	101.5
18W	55	111.5
23W	60	112.5
26W	60	123



### Posición de Encendido



Base











/philipsiluminamexico @Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V. Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando La Herradura, 52784 Huixquilucan, Estado de México Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139 smartlight.mexico@philips.com www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Julio de 2015

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.